## ホットプラグしたがWindows上でHDDが認識しない。(認識させる方法) ①電源スイッチを入れて画面が表示されたらすぐにDeleteキーを押してください。

「Exit/Advanced Mode」をクリック



## ②「Advanced Mode」をクリック

€ Voltage		🗣 Fan Spe
٠U	1.224V 5V 5.040V	CPU_FAN
	Exit/Advanced Mode	×
37		
	Discard Changes & Exit	
	Save Changes & Reset	
	Advanced Mode	
y	Normai	

③「Advanced」の「SATA Configuraiton」をクリック

:=		<b>-</b> 0	¢			
Main	Ai Tweaker,	Advanced				
>CPU Configur	ation					
System Agent Configuration						
PCH Configur	ration					
SATA Config	iration					
DSB Configur	ation					
Dinboard Dev	ices Configuration					
≥ APM						

## ④Hot PlugのところでEnterキーを押して 「Disabled」から「Enabled」に変更

	:=	Ai Tueaker.	<b>E0</b> Advanced				
Sugar States			tion .				
	Advanced SATA configuration >						
10000	SATA Configur	ation					
	SATA Mode			AHCI Mode			
	S.M.A.R.T. St	atus Check		Enabled			
	SATA6G_1 (Gra Hot Plug	y)	_	Not Present Disabled			
	SATA6G_2 (Gra Hot Plug	(J	Hot	Plug Disabled			
	SATA3G_3 (Blue Hot Plug	3)	Enabled	<u>Dicebled</u>			
	SATA3G_4 (Blue Hot Plug	=)		Not Present Disabled			
	SATA3G_S (Blue Hot Plug	2)	ADATA SSD	Disabled			
	Hot Plug	2)		Not Present Disabled			
	A REAL PROPERTY AND A REAL						

## ⑤F10キーを押して「Yes」を選択してEnetrキーを押したら設定終了

